

Waldman®



Direct Box Waldman Activity DI-100A Ativo para Instrumentos

O Direct Box estéreo e ativo Waldman ACTIVITY DI-100A é a solução ideal para otimizar sua cadeia de sinal de áudio. Projetado para converter sinais de alta impedância de instrumentos ou saídas de linha em uma saída balanceada de baixa impedância, o DI-100A facilita a conexão direta a consoles de mixagem ou entradas de amplificadores, assegurando excelente qualidade e desempenho sonoro.

Com um amplificador de buffer integrado, o DI-100A amplifica o sinal sem perder qualidade, permitindo o uso de cabos longos sem qualquer degradação no som. Ele garante conversão de sinal confiável e de alta performance para uma ampla variedade de aplicações.

Seu design compacto e recursos robustos fazem do DI-100A uma ferramenta versátil para qualquer configuração de áudio. Seja em apresentações ao vivo ou gravações em estúdio, o DI-100A assegura sinais de áudio limpos, balanceados e aprimorados, oferecendo uma experiência auditiva superior.

A função Bypass permite ao usuário manter o sinal original inalterado quando necessário, adicionando versatilidade ao equipamento.

Especificações Técnicas Direct Box Activity DI-100A:

- Marca: Waldman
- Modelo: Activity DI-100^a
- Canal: 1 (Um) Canal ativo
- Fonte de Energia: Bateria 9V (PP3 não fornecida), 12V DC (opcional) ou 9-52V Phantom Power
- Entrada: Conector de 6,3 mm (Desbalanceado)
- Saída: XLR Macho (Balanceado), conector de 6,3 mm (Desbalanceado)
- Impedância de entrada: >100K Ohms
- Impedância de saída: 600 Ohms
- Controles: 0/ -20/ -40dBu & Interruptor Ground-Float-Lift
- Dimensões: 103 x 70 x 45 mm
- Peso: 220g